4888C

VOEDINGSMIXER VOOR SIMPLEBUS 2



Deze voedingsmixer in een 8 DIN behuizing wordt gevoed met 230VAC. De ingang wordt aangesloten op een Simplebus1 signaal, waarna deze mixer de voedingsspanning van de monitor superponeert op het signaal (beeld en geluid) van de stamleiding er kunnen maximaal honderd toestellen (per voedingsmixer) worden aangesloten, deurintercomtoestellen of monitoren, verdeeld over 4 uitgangen. Voorzien van led voor signalering van een eventuele kortsluiting in de stamlijn. Voorzien van 4 lijnafsluitblokjes art.1216. Afmetingen: 140x140x67 mm (8 DIN modulen). Vanaf versie IR013 is deze compatibel met alle Simplebus 2 producten.

4888C

VOEDINGSMIXER VOOR SIMPLEBUS 2

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Voedingsspanning	230VAC / 50÷60Hz
Ingangsconnector	Aansluitklemmenbord
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	8

ALGEMENE GEGEVENS	
Breedte (mm)	140
Hoogte (mm)	67
Diepte (mm)	140
Type behuizing	Makrolon 9425
Productkleur	Wit RAL9010
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

HARDWARE-SPECIFICATIES	
Gewicht van het product (g)	800

COMPATIBILITEIT	
Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja

MONTAGE/INSTALLATIE	
Wandmontage	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN	
Maximaal stroomverbruik (mA)	700

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.