

Bewegingssensor-element SI BW comfort multilens SI crème

64764-212

2CKA006800A2989

Generated on 20-7-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA006800A2989
Oude artikelnummer	2CKA006800A2082
ETIM Productklasse	EC000138 - Bewegingssensor-element
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear
Type	64764-212
Omschrijving	BW comfort multilens SI crème Flex Busch-Wächter Multi-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk SI créme.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395295168
Netto gewicht	28,5 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 108,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-07-2026
Conditiegroep	AH

BUSCH-JAEGER

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	28,5 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	90 x 80 x 60 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Constantlichtregeling:	Nee
HVAC-aansturing:	Nee
Koppelbaar aan netwerk:	Ja
Montagewijze:	Overig
Geschikt voor draadloos:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Nee
Montagehoogte (meter):	2.2
Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	8
Max. reikwijdte frontaal (meter):	8
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Ja
Vrije dierzone:	Nee
Trappenhuiscontroller:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Bedrijfsmodusschakelaar:	Ja
Min. nalooptijd (seconde):	10
Max. nalooptijd (minuut):	30
Uitschakelvertraging zelflerend:	Nee
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden):	0 - 180
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	1013

Generated on 20-7-2026

Specificaties

Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar:	Ja
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Met bewegingssensor:	Ja
Met lichtsensor:	Ja

Generated on 20-7-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage