

Bewegingssensor-element FlexTr., F@H/FlexTr-WL Busch-Wächter® 180 flex comfortsensor F-aluzilver Wireless

62762-83-WL

2CKA006200A0169

Generated on 21-7-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA006200A0169
ETIM Productklasse	EC000138 - Bewegingssensor-element
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	FlexTr., F@H/FlexTr-WL
Type	62762-83-WL
Omschrijving	Busch-Wächter® 180 flex comfortsensor F-aluzilver Wireless Flex Busch-Wächter comfortsensor bewegingssensor Wireless, te combineren met Busch-flextronics inserts, met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk, F-aluzilver. Te gebruiken met de Busch-free@home NextApp.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395294260
Netto gewicht	34 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 149,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-07-2026
Conditiegroep	AQ

BUSCH-JAEGER

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	34 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	78 x 92 x 58 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Constantlichtregeling:	Nee
HVAC-aansturing:	Nee
Koppelbaar aan netwerk:	Ja
Montagewijze:	Overig
Geschikt voor draadloos:	Ja
Onderkruipbeveiliging:	Nee
Montagehoogte (meter):	1.2
Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	12
Max. reikwijdte frontaal (meter):	12
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Ja
Vrije dierzone:	Ja
Trappenhuiscontroller:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Bedrijfsmodusschakelaar:	Ja
Min. nalooptijd (seconde):	30
Max. nalooptijd (minuut):	30
Uitschakelvertraging zelflerend:	Nee
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden):	13 - 180
Kleur:	Aluminium
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9006

Generated on 21-7-2026

Specificaties

Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar:	Ja
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Met bewegingssensor:	Ja
Met lichtsensor:	Ja

Generated on 21-7-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage

BUSCH-JAEGER